



- Брелок служит для управления освещением, воротами, жалюзи...
- Нажатием кнопки Вы посылаете настроенную команду (ON/OFF, затемнение, отложенное включение / выключение, поднять / опустить).
- Отправка команды сопровождается индикацией красного светодиода.
- Дизайнерское исполнение в черном и белом цветах с лазерной печатью.
- 4 кнопки позволяют независимо управлять 4-мя отдельными устройствами.
- Настройка сценариев (управление одним нажатием несколькими элементами iNELS RF Control).
- Питание от батарей (3V/CR2032 в комплекте) со сроком службы до 5 лет.
- Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO<sup>2</sup>, которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

Технические параметры	RF KEY/W	RF KEY/B
Напряжение питания:	3 V батареи CR 2032	
Индикация передачи:	красный LED	
Количество кнопок:	4	
Рабочая частота:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц	
Способ передачи сигнала:	однаправленное адресное сообщение	
Дистанция на открытом пр-ве:	до 200 м	
<b>Другие данные</b>		
Рабочая температура:	-10 .. +50 °C	
Рабочее положение:	произвольное	
Цветовое исполнение:	белый	черный
Степень защиты:	IP20	
Степень загрязнения:	2	
Размеры:	64 x 25 x 10 мм	
Вес:	16 Гр	
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVċ.426/2000Sb (директива 1999/ES)	

#### Описание устройства

